

**SCHEDA TECNICA**

**POTATORE A CATENA CORDLESS - BATTERIA AL LITIO 14,4V 2,5Ah**

**"KVS5100"**

Serbatoio dell'olio integrato e livello visibile dall'esterno.

Lubrificazione tramite "PRIMER"




Motore  
brushless

Doppio  
interruttore  
di sicurezza

Catene da 1/4" con  
copertura protettiva  
e barra da 5"

Impugnatura  
ergonomica con  
protezione per  
la mano

Batteria al litio  
14,4V 2,5Ah  
ricaricabile





Davide e Luigi Volpi S.p.A.  
Via San Rocco, 10  
46040 CASALROMANO MN -ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM  
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM  
= ISO 9001 =

### DOTAZIONE

Potatore a catena con batteria cordless al litio

Due batterie 14,4V 2,5Ah

Carica batteria

Kit di manutenzione

Copri barra

### POTATORE A CATENA CORDLESS

Ø MAX DI TAGLIO	80 mm
LUNGHEZZA BARRA	9,0 cm - 5"
CATENA	1/4" X 1.1 32 maglie
REGOLAZIONE TENSIONE CATENA	MANUALE
LUBRIFICAZIONE BARRA	MANUALE CON "PRIMER"
MOTORE	BRUSHLESS
POTENZA NOMINALE	350 W
TENSIONE NOMINALE	DC 14,4
DIMENSIONI POTATORE	41 x 19 x 7 cm
PESO SENZA BATTERIA	1,20 Kg
PESO CON BATTERIA	1,44 kg

### BATTERIA AL LITIO 14,4 V 2,5 Ah

TENSIONE	14,4 V
CAPACITA'	2,5 Ah
POTENZA	36,0 Wh
PESO	0,24 Kg
TENSIONE NOMINALE CARICA BATTERIA	100-240 V AC 50-60 Hz
TEMPO DI RICARICA	3 ORE

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**